

Datenblatt | Artikelnummer: 790-116

Schirmklemmbügel; 19 mm breit; kontaktierbarer Schirmdurchmesser; 7 ... 16 mm

<https://www.wago.com/790-116>



Farbe: ■ silberfarben

Hinweise

Sicherheitshinweis

Nicht einzusetzen für Schutzleiteranschlüsse!

Geometrische Daten

Breite

19 mm / 0.748 inch

Werkstoffdaten

Farbe

silberfarben

Gewicht

16,2 g

Werkstoff

Stahl V2A
CrNi-Stahl

Kaufmännische Daten

Produktgruppe

2 (Zubehör)

VPE (UVPE)

50 (10) St.

Verpackungsart

Karton

Ursprungsland

DE

GTIN

4017332611756

Zolltarifnummer

85369010000



Produktklassifikation	
UNSPSC	39121722
eCl@ss 10.0	27-14-11-50
eCl@ss 9.0	27-14-11-50
ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Verarbeitungstemperatur min.	-35 °C
Verarbeitungstemperatur max.	85 °C
Verarbeitungstemperatur	-35 ... +85 °C
Dauergebrauchstemperatur von	-60 °C
Dauergebrauchstemperatur bis	105 °C
Dauergebrauchstemperatur	-60 ... +105 °C

Downloads

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 790-116	↓

Dokumentation

Ausschreibungstext			
790-116	19.02.2019	xml 2.69 KB	↓
790-116	28.11.2018	doc 23.50 KB	↓

CAD/CAE-Daten

CAD Daten		CAE Daten	
2D/3D Modelle 790-116		EPLAN Data Portal 790-116	↓
		WSCAD Universe 790-116	↓
		ZUKEN Portal 790-116	↓

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Montage

1.1.1.1 Schirmanschluss



Art-Nr.: 790-101
Isolierter Haltebock; für Sammelschiene mit Blechschraube (3,5 x 9) mm; grau



Art-Nr.: 790-100
Isolierter Haltebock; für Sammelschiene mit Schraube M4 x 8 mm; grau

1.1.2 N-Sammelschiene

1.1.2.1 Montagematerial



Art-Nr.: 790-133
Sammelschiene; verzinkt; 30 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm; silberfarben



Art-Nr.: 790-134
Sammelschiene; verzinkt; 50 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm; silberfarben

1.1.2.2 Sammelschiene



Art-Nr.: 210-133
Sammelschiene; verzinkt; 1000 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm; weiß

1.1.2.3 Schirmanschluss



Art-Nr.: 790-190
Sammelschienenbügel; Cu 10 mm x 3 mm; für 5 E/A; passend für I/O-Klemmen, Serie 750; silberfarben



Art-Nr.: 790-192
Sammelschienenbügel; Cu 10 mm x 3 mm; für 5 E/A; passend für I/O-Klemmen, Serie 750; silberfarben



Art-Nr.: 790-191
Sammelschienenbügel; Cu 10 mm x 3 mm; für 8 E/A; passend für I/O-Klemmen, Serie 750; silberfarben



Art-Nr.: 790-193
Sammelschienenbügel; Cu 10 mm x 3 mm; für 8 E/A; passend für I/O-Klemmen, Serie 750; silberfarben

1.1.3 Schirmanschluss

1.1.3.1 Schirmanschluss



Art-Nr.: 790-115
Träger mit 2 Ableitfüßen; parallel zur Tragschiene; 125 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm; grau



Art-Nr.: 790-113
Träger mit Ableitfuß; 90° zur Tragschiene; 45 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm; passend für Schirmklemmbügel Serie 790; grau



Art-Nr.: 790-112
Träger mit Ableitfuß; parallel zur Tragschiene; 25 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm; passend für Schirmklemmbügel 790-108; 790-116 und Schirmanschlussklemmen 791-111; 791-117; grau



Art-Nr.: 790-114
Träger mit Ableitfuß; parallel zur Tragschiene; 45 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm; passend für Schirmklemmbügel Serie 790 und Schirmanschlussklemmen Serie 791; grau

1.1.4 Tragschiene


1.1.4.1 Schirmanschluss




Art-Nr.: 790-145
Tragschiene; spezialgeleht; 1000 mm lang;
verzinkt; silberfarben

Handhabungshinweise

Negative Schirmdämpfung



Abmessungen für Blechmontage



Das WAGO-Schirmanschlusssystem erhält seine hohe Wirksamkeit durch den Vorteil, die Schirmablage so nahe wie möglich an die Verbindungsstellen der abgeschirmten Leitungen heranführen zu können.

Eine Zugentlastungsfunktion ist integrierter Bestandteil der Schirmverbindung (nicht als Hauptzugentlastung). Das in die Schirmklemmbügel integrierte Federelement kompensiert Verformungen und daraus resultierende Setzerscheinungen der angeschlossenen Schirmleiter.



Montieren


Der Schirmklemmbügel ist werkseitig (Lieferzustand) für das direkte Kontaktieren von Schirmleiter und Sammelschiene (10 x 3) mm, spezialgelechte Tragschiene bzw. Befestigungsblech vorbereitet. Nach dem Aufstecken ist lediglich die Rändelschraube festzudrehen.
Max. Anzugsmoment 0,5 Nm

Demontieren


Zum Demontieren des Schirmklemmbügels die Rändelschraube über den Druckpunkt hinaus aufdrehen (spreizen der Klemmschenkel) und Klemmbügel unter leichtem Abkippen entnehmen.



Träger mit Ableitfuß* (790-113), 45 mm lang, 90° zur Tragschiene
* für alle Schirmklemmbügelgrößen



Träger mit Ableitfuß* (790-114), 45 mm lang, parallel zur Tragschiene
* für alle Schirmklemmbügelgrößen



Träger mit Ableitfuß* (790-1145, 125 mm lang, parallel zur Tragschiene
* für alle Schirmklemmbügelgrößen



Aufstecken eines weiteren Schirmklemmbügels




Festdrehen/Lösen eines Schirmklemmbügels



Nach dem Aufstecken die Rändelschraube festdrehen.
Empfohlenes Anzugsmoment der Schraube 0,5 Nm



Zum Demontieren eines Schirmklemmbügels die Rändelschraube über den Druckpunkt hinaus aufdrehen und Klemmbügel unter leichtem Abkippen entnehmen.




Träger mit Ableitfuß, parallel zur Tragschiene



Isolierte Halteblöcke für ein gemeinsames Schirmbezugspotential, unabhängig vom Gehäusepotential



Schirmklemmbügel auf anwendungsspezifisch gefertigtem Cu-Sammelschienenbügel (10 x 3) mm



Schirmklemmbügel auf Befestigungsblechen bis 3 mm Dicke