

## PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI

### Artikelnummer

EP10424847

### GTIN

4015120424847



### Technische Daten

| ALLGEMEIN                     |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Gerätekategorie               | Decken-Präsenzmelder                         |
| Lieferumfang                  | inklusive Linienmaske                        |
| Produkthinweis                | *UNDEFINED TEXT*                             |
| Benutzerschnittstelle         | IR-Fernbedienung mit "blue mode" Technologie |
| Fernbedienbar                 | ✓                                            |
| Konformität                   | CE, EAC, RoHS, WEEE                          |
| Garantie                      | 5 Jahre                                      |
| BEFESTIGUNG                   |                                              |
| Montageart                    | Einbau                                       |
| Montageort                    | Decke                                        |
| Einbaumaß                     | Einbautiefe: 300 mm, Ø 68 mm                 |
| Anschlussart                  | Stecker                                      |
| Steckverbinder                | WAGO WINSTA® MIDI Kod. I                     |
| Anzahl der Kontakte           | 5                                            |
| Länge der Anschlussleitung    | 2 m                                          |
| GEHÄUSE                       |                                              |
| Abmessungen                   | Höhe/Tiefe 99 mm, Ø 108 mm                   |
| Gewicht                       | 675 g                                        |
| Werkstoff                     | UV-stabilisiertes Polycarbonat               |
| Schutzart                     | IP20                                         |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -25 °C...+50 °C                              |
| Relative Luftfeuchte          | 5 - 93 %, nicht kondensierend                |
| Farbe                         | weiß, ähnlich RAL 9010                       |
| ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG        |                                              |
| Steuerungssystem              | DALI                                         |

|       |      |      |      |      |  |
|-------|------|------|------|------|--|
| Ø 8 m | 360° | DALI | IP20 | 2 CH |  |
|-------|------|------|------|------|--|

### Produktbeschreibung

- Präsenzmelder mit **360° Erfassungsbereich** für die Deckenmontage
- **Reichweite von bis zu 8 m** im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m
- Automatische Lichtsteuerung von DALI oder DALI-2 Betriebsgeräten auf ein **konstantes Helligkeitsniveau** in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht

### Bietet besondere Produktfunktionen wie:

- Präsenz- und tageslichtabhängige Konstantlichtregelung
- Einfaches Parametrieren, Fernsteuern und Dokumentieren mit ESY-Pen und ESY-App
- Broadcast Ansteuerung von DALI- und DALI-2-Betriebsgeräten

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Schutzklasse      | II              |
| Nennspannung      | 230 V ~ / 50 Hz |
| Ausgangsstrom     | 100 mA          |
| Leistungsaufnahme | 0,6 W           |

### SENSORIK

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Erfassungswinkel                    | 360°          |
| Erfassungsreichweite quer           | Ø 8 m         |
| Erfassungsreichweite frontal        | Ø 6 m         |
| Erfassungsreichweite Präsenzbereich | Ø 4 m         |
| Erfassungsbereich                   | bis zu 50 m²  |
| Empf. Montagehöhe                   | 3 m           |
| Max. Montagehöhe                    | 5 m           |
| Lichtmessung                        | Mischlicht    |
| Helligkeitswert                     | 100 - 2000 lx |

### KANÄLE (BELEUCHTUNG / HLK)

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Anzahl Lichtkanäle          | 2                                         |
| Tastereingang Beleuchtung   | 2                                         |
| Tastereingang HLK           | -                                         |
| Slave-Eingang               | ✓                                         |
| Max. Anzahl Slave-Melder    | 10                                        |
| Modus                       | Halbautomatik, Vollautomatik              |
| Konstantlichtregelung       | ✓                                         |
| Sensitivität parametrierbar | ✓                                         |
| Kanal                       | <b>C1</b> Beleuchtung                     |
| Funktion                    | Schalten, Regeln, Dimmen, Broadcast       |
| Schaltkontakt               | Bus-System, 50 mA, max. 25 Betriebsgeräte |
| Tastereingang               | ✓                                         |

## PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI

| Artikelnummer | GTIN          |
|---------------|---------------|
| EP10424847    | 4015120424847 |

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Impulsfunktion                  | -                                      |
| Nachlaufzeit                    | 60 s...240 min (in Stufen einstellbar) |
| Orientierungslicht              | 10 - 50 % Lichtleistung                |
| Nachlaufzeit Orientierungslicht | 60 s...240 min                         |
| Kanal                           | <b>C2</b> Beleuchtung                  |
| Funktion                        | Schalten, Regeln, Dimmen, Broadcast    |

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Schaltkontakt                   | Bus-System, 50 mA, max. 25 Betriebsgeräte |
| Tastereingang                   | ✓                                         |
| Nachlaufzeit                    | 60 s...240 min (in Stufen einstellbar)    |
| Orientierungslicht              | 10 - 50 % Lichtleistung                   |
| Nachlaufzeit Orientierungslicht | 60 s...240 min                            |

### Werkseinstellungen

| ALLGEMEIN                              |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Sensitivität                           | 100 %                 |
| Lichtleistung Nachleuchten             | 10 %                  |
| Dauer Nachleuchten                     | 1 min                 |
| Orientierungslicht EIN                 | -                     |
| Orientierungslicht Helligkeitsabhängig | ✓                     |
| Orientierungslicht Schaltschwelle      | 500 lx                |
| Regeldifferenz (%)                     | 0 %                   |
| Einschaltwert Lichtleistung            | 10 %                  |
| KANÄLE (BELEUCHTUNG / HLK)             |                       |
| Kanal                                  | <b>C1</b> Beleuchtung |

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Betriebsmodus                        | Vollautomatik         |
| Helligkeitssollwert / Schaltschwelle | 500 lx                |
| Nachlaufzeit                         | 5 min                 |
| Orientierungslicht Lichtleistung     | 10 %                  |
| Dauer Ausschaltwarnung               | 300 s                 |
| Kanal                                | <b>C2</b> Beleuchtung |
| Betriebsmodus                        | Halbautomatik         |
| Helligkeitssollwert / Schaltschwelle | 500 lx                |
| Nachlaufzeit                         | 5 min                 |
| Orientierungslicht Lichtleistung     | 10 %                  |
| Dauer Ausschaltwarnung               | 300 s                 |

### Zubehör



| Produktbezeichnung         | Artikelnummer | Produktbeschreibung                                                                                                      | GTIN          |
|----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Abdeckung                  |               |                                                                                                                          |               |
| COMPACT COVER SET 8 SR     | EP10425936    | Abdeck-Set für COMPACT Serie, 8 m, bestehend aus Abdeckblende und Designring, Edelstahl-Optik, ähnlich RAL 9006          | 4015120425936 |
| COMPACT COVER SET 8 BK     | EP00007521    | Abdeck-Set für COMPACT Serie, 8 m, bestehend aus Abdeckblende und Designring, schwarz                                    | 4015120007521 |
| Decken-Präsenzmelder       |               |                                                                                                                          |               |
| PD-C 360/8 Slave           | EP10055379    | Slave-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines "Master"-Präsenzmelders                                | 4015120055379 |
| PD-C 360/24 Slave          | EP10055386    | Slave-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines "Master"-Präsenzmelders                                | 4015120055386 |
| PD-C 360/32 Slave          | EP10427770    | Slave-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines "Master"-Präsenzmelders                                | 4015120427770 |
| Elektrisches Zubehör       |               |                                                                                                                          |               |
| ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI | EP10427473    | Modul zum Umsetzen von Bus-Befehlen der DALI-Präsenzmelder und anderen Lichtsteuerungen in Schaltsignale (Vollautomatik) | 4015120427473 |
| ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI | EP10427480    | Modul zum Umsetzen von Bus-Befehlen der DALI-Präsenzmelder und anderen Lichtsteuerungen in Schaltsignale (Halbautomatik) | 4015120427480 |
| Fernbedienung              |               |                                                                                                                          |               |
| ESY-Pen                    | EP10425356    | ESY-Pen und ESY-App, ein Duo für alles: (1) Parametrieren, (2) Fernsteuern (3) Licht messen, (4) Projekte verwalten      | 4015120425356 |
| REMOTE CONTROL PDi DALI    | EP10425899    | IR-Fernbedienung für DALI Präsenz- und Bewegungsmelder                                                                   | 4015120425899 |
| REMOTE CONTROL PDi/USER    | EM10425547    | IR-Fernbedienung für Endanwender von Präsenzmeldern                                                                      | 4015120425547 |
| Schutz                     |               |                                                                                                                          |               |
| BASKET GUARD ROUND LARGE   | EM10425608    | Schutzkorb für Präsenz- und Bewegungsmelder sowie Rauchmelder, Ø 180 mm, Höhe 90 mm                                      | 4015120425608 |

PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI


|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | GTIN          |
| EP10424847    | 4015120424847 |

Zubehör

| Produktbezeichnung       | Artikelnummer | Produktbeschreibung                                                                 | GTIN          |
|--------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| BASKET GUARD ROUND SMALL | EM10425615    | Schutzkorb für Präsenz- und Bewegungsmelder sowie Rauchmelder, Ø 165 mm, Höhe 70 mm | 4015120425615 |

| Maßzeichnung                                                                       | Erfassungsbereiche                                                                  | Erfassungsreichweite |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
|  |  | Quer (A)             | Ø 8 m |
|                                                                                    |                                                                                     | Frontal (B)          | Ø 6 m |
|                                                                                    |                                                                                     | Präsenzbereich (C)   | Ø 4 m |

Schaltplan



Standardbetrieb mit optionaler Ansteuerung durch Schließtaster und Verwendung von max. 10 Slave-Geräten an einem Master-Gerät.

Ausführliche Produktbeschreibung

- Präsenzmelder mit **360° Erfassungsbereich** für die Deckenmontage
- **Reichweite von bis zu 8 m** im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m
- 2,0 m vorkonfektionierte WAGO WINSTA® Zu- und Ableitung
- Automatische Lichtsteuerung von DALI oder DALI-2 Betriebsgeräten auf ein **konstantes Helligkeitsniveau** in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht
- Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft
- Einfache Programmierung per Fernbedienung mit "blue mode" Technologie
- Fernbedienbarkeit deaktivierbar (Sabotageschutz)
- Zusätzlicher Tastereingang pro Kanal
- Melder kann als Voll- oder Halbautomat genutzt werden
- Reduzierung der Lichtleistung nach Ablauf der Nachlaufzeit als Orientierungslicht für Flure und Durchgangsbereiche, einstellbar zwischen 10-50%
- Integrierte Ausschalvorwarnung
- Standardausführung als Unterputzgerät
- Aufputz- bzw. Deckeneinbaumontage mit Zubehör
- Abdeckblende und Designring einfach wechselbar/lackierbar (in der Farbe "silber" als Zubehör erhältlich)
- Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Anschluss von Slave-Geräten
- Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linienmaske