

Nina Timer io

Touchdisplay-Steuerung mit Zeitautomatik



Anwendung: Rollladen, Raffstore, Senkrechtkarriere, Innennonnenschutz, Klappladen, Markise, Pergola, Beleuchtung, Heizwärmestrahler

Lieferumfang: Nina Timer io inkl. Wechselcover schwarz, Tischständer, Ladekabel

Funkhandsender mit integrierter Zeitautomatik für alle io-kompatiblen Antriebe und Empfänger. Die Steuerung kann manuell, über frei programmierbare Szenarien oder durch bis zu 12 Zeitbefehle pro Tag erfolgen. Das großzügige Touchdisplay mit intuitiver Benutzeroberfläche macht die Bedienung zum Vergnügen. Nina Timer io ist zudem ein attraktives Designobjekt, das sich nahtlos in jede Wohnumgebung einfügt.

- Bedienung von io-Produkten einzeln oder in Gruppen
- Zauberstabfunktion: Bedienung der Produkte mit nur einer Handbewegung
- Erstellung von Szenarien für bestimmte Räume, Etagen oder das ganze Haus
- Einfache Aktivierung und Deaktivierung der Zeitautomatik
- Die Einbindung von Sensoren für eine Sonnenautomatik ist ebenfalls möglich
- Simuliert die Anwesenheit der Bewohner
- Startet Szenarien abhängig vom Sonnenuntergang, z. B. Rollläden schließen, Licht an
- Mit Funktion "intelligente Markise" zum zeitversetzten Ein-/Ausfahren des Volants

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Nina Timer io	1	1811407

Technische Daten

Betriebsspannung Netzteil	100-240 V - 50 Hz
Ladestrom Nina	5 V, 1,5 A (Micro USB)
Betriebstemperatur	0 bis 45 °C
Umgebung	trockene Wohnräume
Schutzart	IP 20
Funkfrequenz	868-870 MHz
Maße	150 x 90 x 65 mm
Es können gespeichert werden:	
io-Antriebe oder io-Empfänger	60
Räume / Gruppen	30
Szenarien	34 (5 je Raum bzw. Gruppe)
Tagesabläufe	8
Zeitbefehle pro Tag	12
Szenarien je Zeitbefehl	10
Sonnensensoren	2



Funktionsprinzip

