



## KV FC 24 NT

- PE-Klemme, N-Trennklemme
- je PE/N 6x 25 mm<sup>2</sup> Schraubanschluss und 24x Steckklemmanschluss 4 mm<sup>2</sup> PE / 6 mm<sup>2</sup> N
- 6x 25 mm<sup>2</sup> Schraubanschluss und 24x 4 mm<sup>2</sup> Steckklemmanschluss
- geeignet für Kleinverteiler mit 12 Teilungseinheiten je Reihe und KV-Leergehäuse

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsisolationsspannung:

| Bemessungsisolationsspannung | Spannungsform |
|------------------------------|---------------|
| $U_i = 690 \text{ V}$        | a.c.          |

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Bemessungsstrom:                   | $I_n = 75 \text{ A}$ |
| Anzahl der möglichen N-Potenziale: | 4                    |
| N trennbar:                        | Ja                   |

## ANSCHLUSSDATEN

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Aderendhülse für flexible Leiter erforderlich: | Nein |
|------------------------------------------------|------|

Anzahl Klemmstellen je Pol:

| Anzahl Klemmstellen je Pol | Anschlussart                     |
|----------------------------|----------------------------------|
| 24                         | Steckklemmanschluss (N trennbar) |
| 6                          | Schraubanschluss                 |

## Anschlussquerschnitt Steckklemmanschluss:

| Maximale Anzahl Leiter je Klemmstelle | Leiterquerschnitt min. | Leiterquerschnitt max. | Leiterart             | Leiterform | Leitermaterial |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------|----------------|
| 1                                     | 1,5 mm <sup>2</sup>    | 6 mm <sup>2</sup>      | eindrätig, feindrätig | rund       | Cu             |

Steckklemmanschluss PE bis max. 4 mm<sup>2</sup> geeignet

## Anschlussquerschnitt Schraubanschluss:

| Maximale Anzahl Leiter je Klemmstelle | Leiterquerschnitt min. | Leiterquerschnitt max. | Leiterart  | Leiterform | Leitermaterial |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------|----------------|
| 4                                     | 1,5 mm <sup>2</sup>    | 2,5 mm <sup>2</sup>    | eindrätig  | rund       | Cu             |
| 1                                     | 1,5 mm <sup>2</sup>    | 25 mm <sup>2</sup>     | feindrätig | rund       | Cu             |
| 3                                     | 4 mm <sup>2</sup>      | 6 mm <sup>2</sup>      | eindrätig  | rund       | Cu             |
| 1                                     | 10 mm <sup>2</sup>     | 10 mm <sup>2</sup>     | eindrätig  | rund       | Cu             |
| 1                                     | 16 mm <sup>2</sup>     | 25 mm <sup>2</sup>     | mehrdrätig | rund       | Cu             |

## WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Halogenfrei: Ja  
Silikonfrei: Ja

## ABMESSUNGEN

Nettogewicht: 0,386 kg

## VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 61001150  
EAN: 4012591130253  
Verpackungseinheit: 1  
Zolltarifnummer: 85381000

## HINWEIS

Geeignet für:

Kleinverteiler mit 12 Teilungseinheiten je Reihe und KV-Leergehäuse

## AUSSCHREIBUNGSTEXTE

PE- und N-Klemme in FIXCONNECT NT-Steckklemmenteknik. Von 1,5 mm<sup>2</sup> bis 6 mm<sup>2</sup> für eindrängige und flexible Kupferleiter für PE als Steckklemme und für N als Steckklemmen mit N-Trennfunktion. PE und N mit Zugbügelklemmen von 1,5 mm<sup>2</sup> bis 25 mm<sup>2</sup> mit Drahtschutz und Schutz gegen Selbstlockern für eindrängige, mehrdrängige und flexible Kupferleiter. Geeignet für den Einbau in HENSEL KV-Kleinverteiler. Je PE- und N 6 x 25 mm<sup>2</sup>, 24 x 4 mm<sup>2</sup> PE und 24 x 6 mm<sup>2</sup> N.