



Mehr Informationen und weitere Sprachen:
https://eltako.com/redirect/WNT61-12VDC*10W

Technische Daten Seite 17-11.

WNT61-12VDC/10W

Weitbereichs-Schaltnetzteil. Nennleistung 10 W. Stand-by-Verlust nur 0,1 W.

Funktionen:

- Stabilisierte Ausgangsspannung 12 V DC mit ±1% Genauigkeit und geringer Restwelligkeit (< 100 mV)
- Kurzschlussfest
- Überlastschutz: Bei Überlast wird der Ausgangsstrom auf 1,1 A begrenzt; kurzzeitiger Überlastschutz 160% bis 200% der Nennleistung
- Übertemperaturschutz: Schaltet das Gerät bei unzulässiger Temperatur ab
- Autorecovery: Bei Überlast oder Übertemperatur schaltet das Gerät ab und startet automatisch neu, sobald die Ursache behoben ist
- Überspannungsschutz: 140% bis 170%

Technische Daten:

- Eingangsspannung: 110-240 V AC (-20%/+10%), 50 Hz
- Ausgangsspannung: 12 V DC, stabilisiert ±1%
- Nennleistung: 10 W
- Wirkungsgrad: 86%
- Stand-by-Verlust: 0,1 W
- Montageart: Einbaumontage
- Abmessungen (LxBxH): 45 x 45 x 33 mm

WNT61-12VDC/10W	Weitbereichs-Schaltnetzteil 12 V DC	**Art.-Nr. 61000264**	**33,92 €/St.**