

eNet Funk Universalsender 2fach Mini

Artikelnummer 545300

EAN 4010337774310



Merkmale:

- Die eNet Funksender übertragen Schalt-, Dimm-, und Jalousiefahrbehele an entsprechende eNet Funkempfänger.
- Der eNet Funk Universalsender ermöglicht die Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an geeignete eNet Funkempfänger.
- Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbaudapter.
- Erkennen von Spannungspegeln und -wechseln am Eingang.
- Anschluss einer externen Status-L3.12.2020
- Anzeige Übertragungstatus.
- Betriebsarten: 1fach Schalten Dimmen Jalousie, 1fach Automatik-Funktion, 2fach Schalten Dimmen Tastbetrieb, 2fach Automatik-Funktion.

Mit eNet Server einstellbar::

- Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Software Version 2.0.
- 2fach Jalousie.
- Bediensperren.
- Verbindungen einrichten freigegeben bzw. gesperrt.
- Status für Zwangsführung.
- Szenen Alles-Ein bzw. Alles-Aus, Schwellwertszenen und individuelle Szenen konfigurierbar.
- Konfiguration von Szenentaste über eNet SMART HOME app (Wenn-Dann-Regeln) zum Auslösen von Aktionen, Szenen, Zeitschaltuhren.
- Repeaterfunktion.
- Update der Gerätesoftware.
- Lokalisierung des Geräts.

Hinweise:

- Die Funkzulassung gilt für Staaten der EU und EFTA.

Lieferumfang:

Zubehör:

Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse	Bussystem-Hand-/Wandsender
EC001587	

ETIM Merkmale:	
Bussystem KNX	Nein
Bussystem KNX-Funk	Nein
Bussystem Funkbus	Ja
Bussystem LON	Nein
Andere Bussysteme	eNet
Montageart	Unterputz
Mit Busankopplung	Nein
Ausführung	sonstige
Anzahl der Kanäle	2
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Oberfläche	sonstige
Ausführung der Oberfläche	nicht zutreffend
Farbe	sonstige
Transparent	Nein

Logistische Daten:

Menge	Art	Breite (m)	Höhe (m)	Länge (m)	Gewicht (kg)
1	CS	0,079	0,058	0,088	0,102
5	5er Stange	0,088	0,058	0,395	0,51