

EAX 2512

5fach-Steckverbinder F, passend fuer EXR 25xx
 und VWS 25xx



Merkmale

- Zweifach-Abzweiger und Zweifach-Verteiler für das Sat-ZF-Verteilssystem (4 x Sat-ZF)
- Zur Signalverteilung in sehr großen Sat-ZF-Anlagen mit 5er-Multischalter-Kaskaden
- Fernspeise-tauglich über Eingang <-> Stamm-Ausgang (4 x Sat-ZF); Trennkondensatoren an den Abzweigausgängen
- Für die Innenmontage
- Zweifach-Abzweiger zum Anschluss von z. B. zwei 5er-Multischalter-Kaskaden an eine Stammleitung
- Fünf Zweifach-Abzweiger (4 x Sat-ZF u. 1 x terr. Bereich) in einem Gehäuse
- Kaskadierbar mit weiteren EAX 2512 oder EBX 2520

Technische Daten

Typ	EAX 2512
Bestell-Nr.	20510035
Eingänge	1 x terrestrisch / 4 x Sat-ZF MHz
Frequenzbereich	5-862 / 950-2150 MHz
Durchgangsdämpfung (Eingang -> Stamm-Ausgang)	1,5 -> 2 ¹⁾ / 0,8 -> 1,5 ¹⁾ dB
Anschlussdämpfung (Eingang -> Abzweig-/Verteilungsausgang)	12 / 13 -> 11 ¹⁾ dB
Entkopplung Abzweig-/Verteilungsausgänge	30 / 30 dB
Entkopplung Stamm	- / 50 dB
Max. Fernspeisestrom pro Sat-Ebene	1000 mA
Anschlüsse	F-Connectoren
Abmessungen (B x H x T)	112 x 148 x 54,5 mm
Verpackungseinheit/Gewicht	1 (10)/0,39 St./kg

¹⁾ Frequenzabhängige Dämpfung