



Farbe: ■ lichtgrau

Technische Daten		
Anzahl Teilung		5 -fach

Elektrische Daten		
Bemessungsstrom		18 A

Geometrische Daten		
Breite		24 mm / 0.945 inch
Höhe		2,5 mm / 0.098 inch

Werkstoffdaten		
Farbe	Farbe	lichtgrau
Brandlast		0,019 MJ
Gewicht		2,2 g

Kaufmännische Daten		
Produktgruppe		16 (Reihenklemmen mit CAGE CLAMP COMPACT)
VPE (UVPE)		25 (25) St.
Verpackungsart		Beutel
Ursprungsland		DE
GTIN		4066966271737
Zolltarifnummer		85366990990

Produktklassifikation	
UNSPSC	39121421
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 870-405


↓

Dokumentation			
Ausschreibungstext			
870-405	19.02.2019	xml 2.51 KB	↓
870-405	04.01.2018	doc 23.50 KB	↓


CAD/CAE-Daten	
CAD Daten	CAE Daten
2D/3D Modelle 870-405	EPLAN Data Portal 870-405
	WSCAD Universe 870-405
	ZUKEN Portal 870-405

Handhabungshinweise

Brücken



Kammbrücker einsetzen und bis zum Anschlag hinunterdrücken.



Kammbrücker lösen
Mit dem Betätigungswerkzeug zwischen Brücker und Trennsteg der Brückerschächte eintauchen und Brücker heraushebeln. Bei Brückern (5-fach) Betätigungswerkzeug mittig ansetzen (siehe Abb. 3), ab 5-fach wechselseitig.

Brücken




Individuelle Brücken entstehen durch Herausbrechen von Kontaktstiften (Serien 2000, 2001, 2002, 2004).

Mit Faserschreiber beschriften.

Brücken




Kammbrücken als Reduzierbrücken




Kammbrücken als Reduzierbrücken

Das Brücken über die Klemmenrückwand mit Abschlussplatte ist um zwei Querschnitte kleiner möglich; z. B. 16 mm² auf 6 mm² oder 6 mm² auf 2,5 mm² (siehe Abb.).



Kammbrücken als Reduzierbrücken

Das Brücken über die offene Klemmenseite mit Abschlussplatte ist bei 16 mm² und 10 mm² bis zu zwei Querschnitte kleiner möglich und bei 6/4/2,5 mm² um einen Querschnitt kleiner möglich; z. B. 16 mm² auf 6 mm² (siehe Abb.) oder 10 mm² auf 4 mm².



Dabei ist zu beachten:

Der Summenstrom der Abgänge darf den Nennstrom des Reduzierbrückers/Kammbrückers nicht überschreiten.