



Farbe: ■ silberfarben

Hinweise

Sicherheitshinweis

Brücker können mit Elektronikseitenschneider gekürzt werden.

Elektrische Daten

Bemessungsstrom

18 A

Geometrische Daten

Breite

397 mm / 15.63 inch

Höhe

2,5 mm / 0.098 inch

Tiefe

12 mm / 0.472 inch

Werkstoffdaten

Farbe

silberfarben

Gewicht

13,9 g

Kaufmännische Daten

VPE (UVPE)

10 St.

Verpackungsart

Karton

Ursprungsland

DE

GTIN

4045454224042

Zolltarifnummer

85366990990

Produktklassifikation	
UNSPSC	39121421
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 270-480


↓

Dokumentation				
Ausschreibungstext				
270-480	19.02.2019	xml 2.58 KB	↓	
270-480	31.05.2017	doc 23.50 KB	↓	

CAD/CAE-Daten	
CAD Daten	CAE Daten
2D/3D Modelle 270-480	EPLAN Data Portal 270-480
	WSCAD Universe 270-480
	ZUKEN Portal 270-480


Handhabungshinweise

Brücken




Brücker einsetzen.

Brücken




Kammbrücker einsetzen und bis zum Anschlag hinunterdrücken.




Kammbrücker lösen

Mit dem Betätigungswerkzeug zwischen Brücker und Trennsteg der Brückerschächte eintauchen und Brücker heraushebeln. Bei Brückern (5-fach) Betätigungswerkzeug mittig ansetzen (siehe Abb. 3), ab 5-fach wechselseitig.

Brücken



Individuelle Brücker entstehen durch Herausbrechen von Kontaktstiften (Serien 2000, 2001, 2002, 2004).




Mit Faserschreiber beschriften.

Brücken




Kammbrücker als Reduzierbrücker




Kammbrücker als Reduzierbrücker

Das Brücken über die Klemmenrückwand mit Abschlussplatte ist um zwei Querschnitte kleiner möglich; z. B. 16 mm² auf 6 mm² oder 6 mm² auf 2,5 mm² (siehe Abb.).



Kammbrücker als Reduzierbrücker

Das Brücken über die offene Klemmenseite mit Abschlussplatte ist bei 16 mm² und 10 mm² bis zu zwei Querschnitte kleiner möglich und bei 6/4/2,5 mm² um einen Querschnitt kleiner möglich; z. B. 16 mm² auf 6 mm² (siehe Abb.) oder 10 mm² auf 4 mm².



Dabei ist zu beachten:

Der Summenstrom der Abgänge darf den Nennstrom des Reduzierbrückers/Kammbrückers nicht überschreiten.