



Bus-Netzgerät

BNG 650-0

200035140-00

Produktbeschreibung

Bus-Netzgerät für den Siedle In-Home-Bus. Zur Versorgung und Steuerung der Bus-Teilnehmer Audio. Für Neu- und Bestandsanlagen mit max. 31 Teilnehmern pro Strang. Es sind bis zu 15 Stränge möglich.

Wechselspannung integriert, für z. B. Türöffner und Namensschildbeleuchtung.

Technische Daten

Betriebsspannung:	230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Betriebsstrom:	200 mA
Ausgangsspannung:	27,5 V DC, 12 V AC
Ausgangsstrom:	0,5 A DC, 1 A AC
Absicherung:	primär Si 1 T 250 mA L, sekundär kurzschlussfest
Kontaktart:	2 Schließer 24 V, 2 A
Schutzart:	IP 30
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +40 °C
Teilungseinheit (TE):	9
Abmessungen (mm) B x H x T:	162 x 89 x 60

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
BNG 650-0	Bus-Netzgerät	Schwarz	A	200035140-00

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
ZBVG 650-0	Zubehör-Bus-Versorgung	Sonstiges	A	200035250-00

Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
BNG 650-..., SNG/VSNG 850-...	Sicherungshalter	Sonstiges	E	210005105-00



Bus-Netzgerät
BNG 650-0

200035140

Seite 2

Zeichnungen / Montage





Bus-Netzgerät
BNG 650-0

200035140

Seite 3

Weitere Dokumente

[BNG 650-0, BNG 650-1 Bus-Netzgerät](#)

[Produktinformation](#)

477 kB [herunterladen](#)

[BNG 650-... Bus-Netzgerät](#)

[Konformitätserklärung](#)

1,2 MB [herunterladen](#)

[REACH Information](#)

[Zusatzinformation](#)

824 kB [herunterladen](#)

[Systemhandbuch In-Home-Bus: Audio Ausgabe 2021](#)

[Systemhandbuch](#)

11,5 MB [herunterladen](#)

[Systemhandbuch In-Home-Bus: Audio Ausgabe 2024](#)

[Systemhandbuch](#)

11,7 MB [herunterladen](#)