


## FI-Schutzschalter 30 mA

Farbe Alu

**Artikelnummer** 266426

**EAN** 4010337011934



---

### Merkmale:

- Beim FI-Schutzschalter handelt es sich um eine ortsfeste Schutzeinrichtung mit spannungsunabhängiger Fehlerstromauslösung im Sinne der VDE 0664.
- Funktionsprinzip entspricht dem eines Fehlerstrom-Schutzschalters.

---

### Hinweise:

- Einsatzgebiete: Brüstungskanäle, vor SCHUKO-fremden Steckdosen oder in Gira Energiesäule.
- Montage in eine tiefe Gerätedose.

---

### Lieferumfang:

---

### Zubehör:

---

### Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse  
EC001590

Installationsschalter

ETIM Merkmale:	
Schaltungsart	sonstige
Bedienungsart	Wippe/Taste
Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tastschalter	Nein
Anzahl der Betätigungswippen	1
Montageart	Unterputz
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Montageplatte	Nein
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	Ja
Oberfläche	sonstige
Farbe	Aluminium
Farbe (benutzerdefiniert)	F Alu
Textfeld/Beschriftungsfläche	nein
Beleuchtung	nein
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Nennspannung	230V
Rückmeldekontakt	Nein
Anschlussart	Steckklemme
Waschmaschinenschalter	Nein

#### Logistische Daten:

Menge	Art	Breite (m)	Höhe (m)	Länge (m)	Gewicht (kg)
1	CS	0,083	0,076	0,083	0,159