



## MD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>Artikelnummer</b> | <b>GTIN</b>   |
| EP10424861           | 4015120424861 |

|                |  |
|----------------|--|
| Schaltleistung | 230 V/50 Hz<br>2300 W/10 A (cos phi = 1)<br>1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)<br>600 W LED |
| Schaltkontakt  | Schließer / potenzialbehaftet  |

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Tastereingang  | ✓                                     |
| Impulsfunktion | ✓                                     |
| Nachlaufzeit   | 60 s...30 min (in Stufen einstellbar) |

### Werkseinstellungen

|                  |       |
|------------------|-------|
| <b>ALLGEMEIN</b> |       |
| Sensitivität     | 100 % |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Betriebsmodus                        | Vollautomatik |
| Helligkeitssollwert / Schaltschwelle | 100 lx        |
| Nachlaufzeit                         | 5 min         |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| <b>KANÄLE (BELEUCHTUNG / HLK)</b> |                |
| Kanal                             | C1 Beleuchtung |


### Zubehör

| Produktbezeichnung         | Artikelnummer | Produktbeschreibung   | GTIN          |
|----------------------------|---------------|---|---------------|
| <b>Abdeckung</b>           |               |   |               |
| FLAT COVER ROUND WH        | EP00007231    | Abdeckung für Serie FLAT, rund, weiß  | 4015120007231 |
| FLAT COVER ROUND BK        | EP00007279    | Abdeckung für Serie FLAT, rund, schwarz   | 4015120007279 |
| FLAT COVER ROUND GY        | EP00007316    | Abdeckung für Serie FLAT, rund, grau  | 4015120007316 |
| FLAT COVER LARGE ROUND WH  | EP10428579    | Abdeckung für Serie FLAT, 105 mm, rund, weiß  | 4015120428579 |
| FLAT COVER LARGE ROUND BK  | EP10428098    | Abdeckung für Serie FLAT, 105 mm, rund, schwarz   | 4015120428098 |
| FLAT COVER SQUARE WH       | EP00007248    | Abdeckung für Serie FLAT, quadratisch, weiß   | 4015120007248 |
| FLAT COVER SQUARE BK       | EP00007286    | Abdeckung für Serie FLAT, quadratisch, schwarz  | 4015120007286 |
| FLAT COVER GLASS ROUND WH  | EP00007255    | Abdeckung für Serie FLAT, Glas, rund, weiß  | 4015120007255 |
| FLAT COVER GLASS ROUND BK  | EP00007293    | Abdeckung für Serie FLAT, Glas, rund, schwarz   | 4015120007293 |
| FLAT COVER GLASS ROUND GY  | EP00007323    | Abdeckung für Serie FLAT, Glas, rund, grau  | 4015120007323 |
| FLAT COVER GLASS SQUARE WH | EP00007262    | Abdeckung für Serie FLAT, Glas, quadratisch, weiß   | 4015120007262 |
| FLAT COVER GLASS SQUARE BK | EP00007309    | Abdeckung für Serie FLAT, Glas, quadratisch, grau   | 4015120007309 |
| <b>Befestigung</b>         |               |   |               |
| FLAT MOUNTING SET IP20 FM  | EP10426889    | Deckeneinbau-Set für Serie FLAT bestehend aus Einbaubügel und Staubschutzdose                                       | 4015120426889 |
| <b>Fernbedienung</b>       |               |   |               |
| ESY-Pen                    | EP10425356    | ESY-Pen und ESY-App, ein Duo für alles: (1) Parametrieren, (2) Fernsteuern (3) Licht messen, (4) Projekte verwalten | 4015120425356 |
| REMOTE CONTROL MDi/PDi     | EM10425509    | IR-Fernbedienung für Präsenz- und Bewegungsmelder   | 4015120425509 |
| <b>Schutz</b>              |               |   |               |
| BASKET GUARD ROUND LARGE   | EM10425608    | Schutzkorb für Präsenz- und Bewegungsmelder sowie Rauchmelder, Ø 180 mm, Höhe 90 mm                                 | 4015120425608 |
| BASKET GUARD ROUND SMALL   | EM10425615    | Schutzkorb für Präsenz- und Bewegungsmelder sowie Rauchmelder, Ø 165 mm, Höhe 70 mm                                 | 4015120425615 |

## MD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA

**Artikelnummer**     **GTIN**  
 EP10424861         4015120424861

| Maßzeichnung | Erfassungsbereiche | Erfassungsreichweite                 |                   |
|--------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|
|              |                    | <input type="checkbox"/> Quer (A)    | $\varnothing$ 8 m |
|              |                    | <input type="checkbox"/> Frontal (B) | $\varnothing$ 6 m |



### Ausführliche Produktbeschreibung

- Design-Bewegungsmelder, Reichweite ca. 8 m im  $\varnothing$
- 1 Kanal, Schalten, mit Nulldurchgangsschaltung optimiert für LED-Leuchten
- Master/Slave (Parallelschaltung)
- Flache Optik mit Design-Abdeckungen aus Kunststoff: rund, weiß - variabel austauschbar (alternativ: Glas, quadratisch, schwarz)
- Unterputz und Deckeneinbau (mit Zubehör)
- Tastereingang
- 2,0 m vorkonfektionierte WAGO WINSTA® Zu- und Ableitung