GIRA Datenblatt

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co.KG Alle Rechte vorbehalten

www.gira.de

eNet Funk Wandsender 3fach

System 55, Wippen mit Beschriftungsfeld

Klar Reinweiß glänzend

Artikelnummer 5333100

EAN 4010337116547



Merkmale:

- Die eNet Funksender übertragen Schalt-, Dimm-, und Jalousiefahrbefehle an entsprechende eNet Funkempfänger.
- Problemlose Erweiterung vorhandener Schalterkombinationen.
- Die Montage kann ohne Aufputz-Gehäuse oder Gerätedose erfolgen.
- Auf Wänden kann der Funk Wandsender mittels Schrauben befestigt bzw. auf glatten oder transparenten Oberflächen mit einer Montageplatte aufgeklebt werden.
- Übertragung von Schalt-, Dimm-, Jalousiefahr- und Szenenbefehlen.
- Umschaltfunktion, optimiert für die Ansteuerung von Tastaktoren.
- Wippe als Kanal- oder Szenenfunktion einstellbar.
- 2-farbige LED rechts und links der Tasten zur Signalisierung.
- Batteriebetriebenes Gerät.

Mit eNet Server einstellbar::

- Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Software Version 2.0.
- Signalisierung des Übertragungsstatus abschaltbar.
- Bediensperren.
- Szenen Alles-Ein bzw. Alles-Aus, Schwellwertszenen und individuelle Szenen konfigurierbar.
- Konfiguration von Szenentaste über eNet SMART HOME app (Wenn-Dann-Regeln) zum Auslösen von Aktionen, Szenen, Zeitschaltuhren.
- Update der Gerätesoftware.
- Lokalisierung des Geräts.

Hinweise:

- Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien.
- Der Funk Wandsender wird mit einer programmneutralen Inbetriebnahme-Wippe geliefert. Das passende Wippenset zum Schalterprogramm ist separat zu bestellen.
- Bei Verwendung von Wippensets aus Metall und oder Abdeckrahmen aus Metall kann es zu Reichweiteneinbußen kommen.

GIRA Datenblatt

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co.KG Alle Rechte vorbehalten

www.gira.de

Lieferumfang:						
Lieferumfang: - Batterien sind im Lieferumfang enthalten.						
Zubehör:						
Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0						
ETIM Klasse						
EC001587	Bussystem-Hand-/Wandsender					
ETIM Merkmale:						
Bussystem KNX	Nein					
Bussystem KNX-Funk	Nein					
Bussystem Funkbus	Ja					
Bussystem LON	Nein					
Andere Bussysteme	eNet					
Montageart	Aufputz					
Mit Busankopplung	Nein					
Ausführung	Wandsender komplett					
Anzahl der Kanäle	3					
Werkstoff	Kunststoff					
Werkstoffgüte	Thermoplast					
Oberfläche	sonstige					
Ausführung der Oberfläche	glänzend					
Farbe	weiß					
Farbe (benutzerdefiniert)	Klar/Reinweiß					

Logistische Daten:

RAL-Nummer (ähnlich)

Transparent

Menge	Art	Breite (m)	Höhe (m)	Länge (m)	Gewicht (kg)
1	CS	0,10	0,024	0,105	0,076

9010

Nein