

## System 3000 Impulseinsatz

**Artikelnummer** 541000

**EAN** 4010337048305

---

### Merkmale:

- Manuelles oder automatisches Einschalten eines Treppenlichtautomaten.
- Manuelles Schalten mit System 3000 Bedieneinsatz.
- Automatisches Schalten mit Bewegungsmelderaufsatz oder Präsenz- und Bewegungsmelder 360-Aufsatz Bluetooth aus dem System 3000.

---

### Hinweise:

---

### Lieferumfang:

### Zubehör:

Einen der nachstehenden Artikel:  
S3000 Bedieneinsatz.: 5360 ..  
S3000 Bedieneinsatz. Pfeilsymbole: 5361 ..  
S3000 Bedieneinsatz. 2f: 5362 ..  
S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Standard: 5373 ..  
S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Komfort BT: 5374 ..  
S3000 Beweg.m.aufs. 2,20 m Standard: 5375 ..  
S3000 Beweg.m.aufs. 2,20 m Komfort BT: 5376 ..  
S3000 Präsenz- + Beweg.m. 360°-Aufs. BT: 5377 02

---

### Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse

EC001035

Bewegungsmelder Basiselement

ETIM Merkmale:	
Montageart	Unterputz
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Geeignet für Leuchtstofflampe/Energiesparlampe	Ja
Geeignet für 230 V Glühlampe/Halogenlampe	Ja
Geeignet für gewickelten Niedervolttrafo	Ja
Geeignet für elektronischen Niedervolttrafo	Ja
Geeignet für Treppenlichtzeitschalter	Nein
Nur geeignet als Nebenstelle	Nein
Eingang für Nebenstelle	Nein
Mit N-Leiter	Nein
Zwangsabschaltung	Nein
Nennspannung	230V
Temperatur	5-45°C
Min. Tiefe der Gerätedose	24mm

## Logistische Daten:

Menge	Art	Breite (m)	Höhe (m)	Länge (m)	Gewicht (kg)
1	CS	0,079	0,058	0,088	0,098